

## Table média à roulettes - Gamme MobiMod




### COMPLÉMENTS:

#### PANIER TRAPÉZOÏDAL:



Ils sont fabriqués en panneau microporeux de base PET recyclé de D 2,4 (kg/m<sup>2</sup>)<sup>±10</sup> et 8 mm d'épaisseur.

Ils sont fabriqués par *digital cutting*, pliage et fixation avec de la colle thermofusible.



#### FINITIONS:



Gris clair



Gris foncé



Graphite



Noir



Beige



Marron



Fixation à l'étagère inférieure à l'aide de vis à bois.

#### GOULOTTE:



Elles sont fabriquées en panneau microporeux de base PET recyclé de D 2,4 (kg/m<sup>2</sup>)<sup>±10</sup> et 8 mm d'épaisseur.

Elles sont fabriquées par *digital cutting* et pliage.



## FINITIONS:



Gris clair



Gris foncé



Graphite



Noir



Beige



Marron



Fixation sous le plateau de la table à l'aide de vis DIN 7991 M6x12 et des équerres métalliques fabriquées en tôle d'acier laminée à froid de 2 mm dans la même finition que la structure.

## BATTERIE PORTATIVE et BASE:



Une batterie portable avec un système de connexion standard pour tous les types d'appareils électroniques présents dans les bureaux. Elle se compose de:

- 1 prise schuko.
- 2 prises de charge USB-C
- 2 prises de charge USB-A
- Charge rapide en 3 heures maximum.
- Démarrage progressif et veille automatique (mode économie d'énergie)
- Certifié conforme aux exigences de sécurité VDE (IEC).

### Batterie portable:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Entrée                      | 24 V CC; 5 A           |
| 1 prise CEE7/3              | 230 V CA, 50 Hz, 150 W |
| 2 Prise de charge USB-C     | 5 / 9 / 15 / 20 V DC   |
| 2 Prise de charge USB-A     | 5 V DC                 |
| Production d'énergie (max.) | 220 W / 230 Wh         |
| Poids                       | 3,1 kg                 |



### Base - station de charge:

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Entrée | 100-240 V CA - 50/60 Hz |
| Sortie | 24 V CC 5A              |
| Poids  | 220 g                   |



Une consommation de 75 W avec une durée d'environ 4h30.

Ne pas atteindre la limite d'utilisation totale de la batterie : il est recommandé de recharger lorsqu'elle est à 10% ou lorsque le dernier LED est allumé.

Il est recommandé de débrancher une fois la batterie complètement chargée.

La capacité de la batterie diminue après 1.000 cycles de charge.

## KIT ÉLECTRIFICATION POUR PLATEAU:



**TYPE A:** Enjoliveur avec 3 prises schuko + 2 RJ45.

- Dans une extrémité du kit 1 connecteur rapide mâle 3 pôles, finition noire. Dans l'autre extrémité, 1 connecteur rapide femelle 3 pôles, finition noire. Fixé à pression au boîtier.
- 3 prises schuko 45x45, finition noire.
- 2 connecteurs RJ45 voix-données. Inclus 1 câble CAT6.
- 1 câble secteur 2 mètres, finition noire.
- Le kit type A terminal ou central (1 kit terminal et 2 kits centraux maximum qui suivent).

La somme de toutes les connexions ne peut dépasser 16 A (Nous vous conseillons n'unir pas plus de 3 kits).

- Également disponible avec USB de charge ou HDMI.

- Finitions: argent, blanc, graphite ou noir.




**TYPE B:** Enjoliveur avec 4 prises schuko.

- Dans une extrémité du kit 1 connecteur rapide mâle 3 pôles, finition noire. Dans l'autre extrémité, 1 connecteur rapide femelle 3 pôles, finition noire. Fixé à pression au boîtier.
  - 4 prises schuko 45x45, finition noire.
  - 1 câble secteur 2 mètres, finition noire.
  - Le kit type B terminal ou central (1 kit terminal et 2 kits centraux maximum qui suivent).
- La somme de toutes les connexions ne peut dépasser 16 A (Nous vous conseillons n'unir pas plus de 3 kits).

- Également disponible avec USB de charge ou HDMI.

- Finitions: argent, blanc, graphite ou noir.



**TYPE C:** (Enjoliveur) Cadre fabriqué en polypropylène et couvercle de la boîte en aluminium anodisé (avec peigne inclus). L'ouverture du couvercle est 90° qui permet un accès rapide à la goulotte électrification.

Mesures environ 235x120 mm.

Finitions: argent, blanc, graphite ou noir.



## KIT ÉLECTRIFICATION POUR GOULOTTE:

4 prises schuko.

- 1 profil d'aluminium anodisé en forme U, avec deux capuchons en plastique ABS noir boulonnés au profil en U par des vis.
- 4 prises schuko 45x45, finition noire.
- 1 câble secteur 2 mètres, finition noire.

